

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Температура эксплуатации: от +1 до +35 °С.

Относительная влажность: 95 % при температуре +25 °С.

Допустимая температура при хранении: от -20 до +40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОВР», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 3 года. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Цзяньдэ Юлиан Электрикал Апплайнс Кампани Лтд. Адрес: 201 Цзяньфень Роуд, Ченгнан Индустриал Парк, Мейчэнг Таун, Цзяньдэ Сити, Джецзянь, Китай. Класс защиты: I.



Руководство по эксплуатации
**УДЛИНИТЕЛЬ,
 СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР**

Артикулы:
907-326, 907-276,
907-277, 907-329

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	907-326	907-329	907-276	907-277
Количество сетевых розеток	3 шт.	5 шт.	4 шт.	5 шт.
Количество разъемов USB	—		2×USB-A 1×USB-C	
Длина кабеля	3 метра			
Входное напряжение	110-240 В			
Тип кабеля	3×1 мм²			
Максимальная мощность	2500 Вт			
Пылевлагозащита	IP20			
Максимальная рассеиваемая энергия помехи	150 Дж			
Материал корпуса	PP (полипропилен)			
Материал изоляции кабеля	PVC (ПВХ)			
Материал контактной группы розеток	Латунь			

ОСОБЕННОСТИ

- Выключатель
 - Угловая сетевая вилка
 - Негорючие материалы корпуса устройства и оболочки кабеля
 - Линия заземления
 - Класс защиты от поражения электрическим током: 1
- Защита от перегрузки по мощности (току) осуществляется с помощью автоматического терморазмыкателя, встроенного в кнопку включения.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удлинитель предназначен для бытового использования в сети переменного тока 220 В.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Удлинитель – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 экз.
- Упаковка – 1 шт.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Подключать к удлинителю нагрузки, превышающие допустимую суммарную мощность. Несоблюдение этого условия может вызвать возгорание изоляции кабеля.
- Подключать удлинитель к поврежденной сетевой розетке.

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации удлинителя с кабелем ПВХ в условиях минусовой температуры избегайте перегревов и ударных нагрузок.

При наличии повреждений шнура, вилки или корпуса изделия немедленно прекратите использование!

Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотайте кабель! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызвать возгорание устройства! В случае использования удлинителя со смотанным кабелем максимально допустимая нагрузка снижается более чем в два раза.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Подключите удлинитель к электрической сети. Перед подключением электрических приборов убедитесь, что суммарная мощность устройств не превышает допустимого для данного вида удлинителя значения.
- Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность кабеля.
- При эксплуатации необходимо устанавливать удлинитель вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов. Во время использования в условиях отрицательных температур размотку и смотку кабеля производите в теплых помещениях.
- При эксплуатации удлинителя с размотанным кабелем необходимо располагать кабель вдали от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждение.
- Устройства следует сначала выключать и только потом отключать от удлинителя.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Отсутствует подача напряжения на приборы, подключенные к удлинителю	Отсутствует напряжение в сети, к которой подключен удлинитель	Подключите удлинитель к работающей электросети
	Отсутствие контакта с вилкой	Обратитесь в сертифицированную мастерскую
	Неисправность подключенных к удлинителю приборов	Проверьте работоспособность приборов, подключив их к сети без удлинителя